LeaksProtect Jeweller

Kabelloser Überschwemmungsmelder



Ständige Kontrolle. Sofortige Benachrichtigungen.

LeaksProtect Jeweller überwacht rund um die Uhr auf Leckagen und meldet Probleme, bevor sie zu Schäden eskalieren. Der Melder ist so kompakt, dass er fast überall Platz findet und auch schwer zugängliche Stellen schützen kann. Wenn eine Waschmaschine ausläuft oder ein Rohr bricht, meldet das Gerät den Vorfall sofort und kann das Ventil Ajax WaterStop Jeweller auslösen, um die Wasserversorgung automatisch zu unterbrechen. Der Melder erfordert keine Montage und funktioniert jahrelang wartungsfrei.

– Für den Betrieb ist eine Ajax Hub-Zentrale erforderlich.

Schlüsselfunktionen

Vier Kontaktpaare zur Erkennung von Wasser aus jeder Richtung

Schnelle, werkzeuglose Installation

Bis zu 5 Jahre Laufzeit mit vorinstallierten Akkus

Bis zu 250 Melder in einem System

Schnelle Verbindung zu einem Ajax System über QR-Code

Fernsteuerung und -konfiguration über Ajax Apps

Bis zu 1300 m (4250 ft) sichere zweiseitige Funkkommunikation mit einer Ajax Hub-Zentrale oder einem Funk-Signalverstärker im offenen Raum

Sofortige Erkennung von Wasserlecks

LeaksProtect Jeweller besticht durch sein schlankes, schlichtes Design und bietet zuverlässigen Schutz. Dank Kontaktpaaren an allen vier Seiten erkennt das Gerät Wasser aus jeder Richtung und meldet ein Leck sofort. Sobald die Kontakte getrocknet sind, informiert der Melder den Benutzer darüber, dass das Leck gestoppt wurde.





Werkzeuglose Installation

LeaksProtect Jeweller erfordert weder Demontage noch Aufputzmontage oder den Einbau von Akkus. Der Melder wird einfach auf dem Boden unter einer Waschmaschine, einem Geschirrspüler, einer Badewanne oder jedem anderen leckagegefährdeten Bereich platziert. Kompakt und diskret findet das Gerät sogar an schwer zugänglichen Orten Platz und ist sofort betriebsbereit.

Kompatibilität mit Hub-Zentralen und Funk-Signalverstärkern

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?groups=leak-detectors

Kommunikation mit einer Hub-Zentrale oder einem Funk-Signalverstärker

Frequenzbänder
866,0–866,5 MHz
868,0–868,6 MHz
868,7–869,2 MHz
905,0–926,5 MHz
915,85–926,5 MHz
921,0–922,0 MHz
Je nach Verkaufsregion

Kommunikationstechnologie
Jeweller

Reichweite der Funkkommunikation
1300 m
4250 ft
Im offenen Raum

Funktionen

Erkennungszeit
innerhalb von 0,15 s

Automatisierungsszenarien

Werkzeuglose Installation

LED-Anzeige
Die LED befindet sich unter dem Ajax-Logo am Gehäuse und zeigt den Betriebszustand des Melders an.

Stromversorgung

Akku
2 × AAA-Akkus
Vorinstalliert

Akkulaufzeit
bis zu 5 Jahre

Installation

Betriebstemperatur
von 0 °C bis +50 °C
von 32 °F bis 122 °F

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb
bis zu 100 %

Allgemein

Farbe
weiß, schwarz

Abmessungen[1]
62 × 62 × 14 mm
2,44" × 2,44" × 0,55"

Gewicht
41 g
1,45 oz.

Schutzart
IP65

Sabotagekontakt

Komplettset

LeaksProtect Jeweller
2 × AAA-Akkus (vorinstalliert)
Schnellstartanleitung

[1] 59 × 59 × 14 mm (2,32" × 2,32" × 0,55") für weiße Geräte, die vor Mai 2026 hergestellt wurden, und für schwarze Geräte, die vor Juli 2026 hergestellt wurden.

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/support/devices/leaksprotect

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems