Superior StreetSiren DoubleDeck Jeweller

Kabellose Sirene mit Clipverschluss für eine Brandplate-Frontplatte.
Für Innen- und Außeneinsatz.

2 GRADE EN 50131 | INCERT | SSF | IP54



Was ist neu?

BASELINE StreetSiren DoubleDeck Jeweller	SUPERIOR Superior StreetSiren DoubleDeck Jeweller
Jamming wird nur von der Hub-Zentrale erkannt	Jamming wird sowohl von der Hub-Zentrale als auch von der Sirene erkannt
Normaler Akku	Verbesserter Akku
Bis zu 1500 m (4900 ft) Jeweller-Funkverbindung	Bis zu 3500 m (11 450 ft) Funkverbindung mit Superior Jeweller[1]
Frequenzsprungverfahren über zwei Frequenzen in einem Band	Frequenzsprungverfahren über 17 Frequenzen in vier Bändern
Standardverschlüsselung	Verbesserte Verschlüsselung
Unterstützung für bis zu 10 Sirenen in einem System	Keine Begrenzung der Sirenenanzahl im System
Verfügbar für alle PROs	Nur für akkreditierte Partner verfügbar

Ajax Superior-Produkte sind ausschließlich für akkreditierte Partner von Ajax Systems für Vertrieb, Installation und Wartung verfügbar und schaffen so einen geschützten, hochwertigen Umsatzkanal.

Zusätzliche Förderung von Sicherheitsdienstleistungen

Das Hauptmerkmal von **Superior StreetSiren DoubleDeck Jeweller** ist die Brandplate[2]-Frontplatte. Ein Sicherheitsdienstleister kann sein Logo und seine Kontaktinformationen auf der Frontplatte der Sirene aufdrucken.

Die Sirene wird zu einem zusätzlichen Marketingkanal, um neue Kunden wie Nachbarn und Besucher zu erreichen.



Ein Gerät, mehrere Aufgaben

- Ton- und LED-Alarme zur Abschreckung von Eindringlingen und zur Erregung von Aufmerksamkeit
- Anzeige des Sicherheitszustands zur Information der Benutzer über das Scharf- oder Unscharfschalten des Systems
- LED- und Tonanzeige von Ein-/Ausgangsverzögerungen
- Türglockenfunktion zur Benachrichtigung der Benutzer, wenn Öffnungsmelder ausgelöst werden, während das System unscharf geschaltet ist
- Die LED-Anzeige nach Alarmauslösung informiert Benutzer und vorbeifahrende Patrouillen, ob es Alarme im System gab

Kommunikationstechnologien Superior Jeweller und Wings

- Bis zu 3500 m (11 450 ft) Funkverbindung[1] im Freiraum
- Verbesserte Datenverschlüsselung
- Regelmäßige Abfrage zur Anzeige der aktuellen Gerätezustände
- Geräteauthentifizierung zum Schutz vor Gerätevortäuschung
- Drahtlose Firmware-Updates

Einstellbare Warnmeldungen

- Alarmlautstärke: 85 dB bis 113 dB
- Alarmdauer: 3 s bis 3 min
- Gruppenmodus für die Sirene, damit sie nur auf Ereignisse und Änderungen des Sicherheitsmodus in ihrer zugewiesenen Gruppe reagiert

Systemüberwachung

- Benachrichtigungen bei niedrigem Akkustand und Statusanzeige in den Ajax Apps
- Automatische Geräteselbstdiagnose mit Generierung eines Zustandsberichts
- Benachrichtigungen im Falle von Störungen

Sabotagewiderstand

- Sabotagekontakt zur Erkennung der Geh
- Befestigungsschraube zur Sicherung der Sirene an SmartBracket
- Wasser- und staubgeschütztes Gehäuse mit Schutzart IP54
- Erkennung von Jamming
- Verbessertes Frequenzsprungverfahren zur Vermeidung von Funkstörungen
- Erkennung von Verbindungsabbrüchen

Einfache Installation und Einrichtung

- Hinzufügen zum System per QR-Code
- SmartBracket-Montageplatte für die Installation ohne Demontage des Gehäuses
- Fernsteuerung und Konfiguration in mobilen und Desktop-Apps von Ajax
- Montagesatz mit allen notwendigen Befestigungselementen
- Bis zu fünf Jahre Betrieb mit verbesserten vorinstallierten Akkus
- Möglichkeit zum Anschluss einer externen 12 V⎓ Stromversorgung

Einhaltung von Normen

EN 50131 (Grade 2)
IP54
INCERT
SSF

Kompatibilität mit Hub-Zentralen und Funk-Signalverstärkern

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=SS.SDD.J

Kommunikation mit einer Hub-Zentrale oder einem Funk-Signalverstärker

Kommunikationstechnologie Superior Jeweller

Frequenzbänder
865,0–868,0 MHz
868,0–868,6 MHz
868,7–869,2 MHz
869,4–869,65 MHz
Das Gerät unterstützt alle aufgeführten Bänder

Kommunikationsreichweite[1]
bis zu 3500 m
bis zu 11 450 ft
Im Freiraum

Kommunikationstechnologie Wings

Frequenzbänder
865,0–868,0 MHz
868,0–868,6 MHz
868,7–869,2 MHz
869,4–869,65 MHz
Jedes Gerät unterstützt diese vier Bänder

Kommunikationsreichweite[1]
bis zu 3000 m
bis zu 9800 ft
Im Freiraum

Drahtlose Firmware-Updates

Warnmeldungen

Alarm
Akustisch, LED

Ein-/Ausgangsverzögerung
Akustisch

Änderung des Sicherheitsmodus
Akustisch, LED

Sicherheitsmodus
LED

Türglockenfunktion
Akustisch

Anzeige nach Alarmauslösung
LED

Funktionen

Alarmlautstärke
85 bis 113 dB

Alarmdauer
3 s bis 3 min

Frequenz des piezoelektrischen Signalgebers
3,5 ± 0,5 kHz

Clipverschluss für die Brandplate-Frontplatte

Stromversorgung

Akku
4 × CR123A
(vorinstalliert)

Akkulaufzeit
bis zu 5 Jahre

Hersteller
Panasonic

Installation

Betriebstemperatur
–25°C bis +60°C
–13°F bis +140°F

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb
bis zu 95 %

Schutzart
IP54

Gehäuse

Farbe
weiß, schwarz

Abmessungen
200 × 200 × 55 mm
7,87“ × 7,87“ × 2,17“

Gewicht
517 g
18,24 oz.

Komplettset

Superior StreetSiren DoubleDeck Jeweller

SmartBracket-Montageplatte mit Befestigungsschraube

4 × CR123A-Akkus (vorinstalliert)

Montagesatz

Schnellstartanleitung

[1] Die Kommunikationsreichweite hängt vom Modell der Hub-Zentrale ab.

[2] Die **Brandplate**-Frontplatte ist separat erhältlich.

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/support/devices/superior-streetsiren-doubledeck-jeweller

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems